ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед.изм.	Значение
Волновое сопротивление	Ом	75 ±10%
Сопротивление изоляции	М Ом	1,00 М Ом min DC 500 V
Напряжение номинальное	Вольт	1,0 ±25%
Гарантированное количество соединений и рассоединений	раз	не менее 500
Масса разъема брутто	гр	11,61
Рабочая температура	°С	-50°...+ 65°

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабелем не комплектуется.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

ПАСПОРТ

(на одну единицу разъема)

КОННЕКТОР
(разъем интерфейсный)
СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОАКСИКАЛЬНОГО КАБЕЛЯ
(под винт)

модель: St-BNC-PV



www.st-tm.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

St-BNC-PV – Коннектор (разъем интерфейсный, далее по тексту «разъем») соединитель стальной для коаксиального кабеля. Служит для подключения тонкого коаксиального кабеля в радиоэлектронике.

2. ОПИСАНИЕ

Представляет собой металлический коннектор или разъем с байонетным механизмом типа BNC (Bayonet Neill Concelman). Имеет два токопроводяших контакта: центральный и боковой.
Для увеличения надежности контакта, центральный проводник снабжен миниатюрным винтом.
Для предотвращения излома кабеля, на конце разъема имеется предохранительная пружина. Состоит из двух частей, которые соединяются с помощью резьбового соединения.

3. УСТАНОВКА

Разъем разобрать на 2-е части. Вставить коаксиальный кабель в пружину. Разъем закрепляется на коаксиальном кабеле при помощи пайки и винта на центральном проводнике. Оплетку коаксиала припаять и зажать лепестками разъема. Скрутить обе половины разъема.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +65°С. Избегать ударов, механических нагрузок и попадания на поверхность неорганических веществ, кислот и шелочей.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрешается производить монтаж при наличии напряжения питания.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления.
В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:
- механические, термические, химические повреждения.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разъем St-BNC-PV соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае. Производитель: Manzhouli Smart Technology Products Co., Ltd.
http://www.intellectchina.cn/

Продавец:

м.п.

Дата продажи: _____

ДЛЯ ЗАМЕТОК